



Mobeye brandmelder kits met alarmdoormelding naar contactpersonen



CM4400

Mobeye Rookmelderkit 4G

De Mobeye CM4400 brandmelderkit is een betrouwbare rookmelder met communicatiemodule voor het doormelden naar contactpersonen. Zodra rook wordt gedetecteerd, klinkt de sirene en wordt direct een waarschuwing verstuurd via pushbericht, telefoonoproep, sms en/of e-mail.

De CM4400 combineert de Ei Electronics Ei650iC rookmelder en de Mobeye CM4410 communicatiemodule. De kit werkt volledig op batterijen en is eenvoudig te installeren. Er zijn geen kabels en lokale telefoonlijn nodig. De communicatiemodule kan zich verbinden met het 4G en 2G netwerk.

Stand-alone brandmelder

De CM4400 is geschikt voor situaties waar één rookmelder afdoende is. De Ei650iC heeft een batterij die 10 jaar meegaat, de Mobeye CM4410 werkt ruim een jaar op een set batterijen en stuurt een melding wanneer deze vervangen moeten worden. Met de AC-FA-EP accessoire is aansluiting op een 12-24V DC bron of een netadapter mogelijk.

Meerdere brandmelders in een netwerk

Voor alarmmeldingen vanuit een draadloos netwerk met Ei Electronics brandmelders neemt u de Ei428RF relaismodule en de Mobeye PowerGuard (CM4100) communicatiemodule op. Bij brand gaan alle sirenes af en zal de Mobeye communicatiemodule een melding sturen. De Ei418RF en CM4100 werken op de externe stroomvoorziening met back-up batterijen.

Een volledig batterijgevoed draadloos netwerk kan worden gecreëerd door de versie CM4400RF draadloos te verbinden met andere Ei Electronics melders.



CM4400 Mobeye rookmelder 4G



HOE HET WERKT



De Mobeye CM4400 rookmelderkit waarschuwt bij brand de mensen ter plaatse, en ook contactpersonen elders. Hij maakt het verschil bij hulp aan

- 1 Activeer de melder in enkele stappen en stel de contactpersonen in.
- 2 Bevestig de rookmelder aan het plafond in een schone en droge ruimte.
- 3 Bij brand klinkt de sirene ter plaatse en worden de ingestelde contactpersonen telefonisch geïnformeerd.

Mobeye Sim, Portal & App service

De Mobeye Portal biedt een overzichtelijk dashboard en essentiële functies, zoals pushberichten via een app, online programmering, inrichting van de meldingen, inzage in de status en historie, netwerksterkte en positie (Cell-Id). De 'keep-alive' monitor bewaakt de binnenkomst van testmeldingen. De meegeleverde Mobeye simkaart activeert u online.

Technische gegevens

CM4400	<p>Rookmelderkit 4G voor stand-alone gebruik, bestaand uit</p> <ul style="list-style-type: none"> CM4410: 2G/4G batterijgevoede communicatiemodule (inclusief 2x CR123 batterijen en simkaart) Ei650iC: optische rookmelder, voldoet aan EN14604, voor gebruik in ruimte met woonfunctie, 0°C ... 40°C
CM4400-RF	<p>Rookmelderkit 4G voor gebruik in een draadloos Ei Electronics netwerk, bestaand uit</p> <ul style="list-style-type: none"> CM4410: 2G/4G batterijgevoede communicatiemodule (inclusief 2x CR123 batterijen en simkaart) Ei650iC: optische rookmelder, voldoet aan EN14604, voor gebruik in ruimte met woonfunctie, 0°C ... 40°C Ei600MRF: RF-koppeling tussen de Ei650iC en andere Ei Electronics brand/CO-melders (t.b.v. Ei650iC "kriwan" versie)
CM4100 + Ei428RF	<p>Brandmeldcommunicatiekit 4G als uitbreidingsset voor gekoppelde Ei Electronics brand/CO detectors, bestaand uit</p> <ul style="list-style-type: none"> CM4100: 2G/4G communicatiemodule (inclusief netadapter, 2x CR123 batterijen en simkaart) Ei428: Ei Electronics RF relaismodule voor koppeling met Ei Electronics brand/CO-melders wordt geleverd met kant-en-klare kabels en een beknopte integratiehandleiding
(Alarm) meldingen	<ul style="list-style-type: none"> brandalarm, batterijlaagspanning, (gemiste) testmelding naar privécontacten via een app, oproep, sms en/of e-mail, of naar een meldkamer (PAC)
Instellingsopties	<ul style="list-style-type: none"> contactpersonen (onbeperkt aantal) voor alarm- en serviceberichten, berichtteksten, testinterval (keep-alive), PAC, e.a.
Stroomvoorziening (ingegrepen)	<ul style="list-style-type: none"> CM4410: 2x CR123 lithium batterijen (batterijlevensduur: > 1 jaar bij normaal gebruik) CM4100: netstroomadapter + backup 2x CR123 lithium batterijen
Accessoire (optioneel)	<p>AC-FA-EP: externe voedingsmodule voor de CM4410 inclusief netadapter</p>
Connectiviteit	<ul style="list-style-type: none"> Mobeye simkaart <p>De Mobeye Portal/App-service met Mobeye simkaart biedt volledige functionaliteit en optimale zekerheid. De multi-provider sim zorgt voor een betrouwbare netwerkverbinding met diepe doordringbaarheid en een laag energieverbruik.</p> <ul style="list-style-type: none"> Eigen simkaart <p>Bij gebruik van een eigen simkaart worden de meldingen verzonden via sms en (indien ondersteund door het netwerk) een telefoonoproep naar maximaal 5 contacten. Programmering gebeurt via (eenvoudige) SMS-commando's. De functies van de Mobeye Portal en app, zoals online inzicht, programmering en communicatiechecks, zijn niet beschikbaar.</p>

Mobeye is gespecialiseerd in hoogwaardige 2G/4G alarm- en telemetrie-technologie. Kijk op mobeye.com voor meer informatie over onze technologie, toepassingen en uitgebreide productinformatie.